

GUIDE D'UTILISATION



TELEPHONES IP CISCO 7942 & 7962



CentraleSupélec



1	Combiné avec indicateur lumineux	Mêmes fonctionnalités qu'un combiné classique. Le voyant lumineux clignote quand le téléphone sonne et est allumé s'il y a un message vocal.
2	Ecran LCD	Affiche des informations telles que l'heure, la date, votre numéro de téléphone, le numéro appelant. Indique le modèle du téléphone
3	Modèle	
4	Prise de ligne N° programmé	Prise de ligne ou appel d'un numéro pré programmé. (2 sur le modèle 7942, 6 sur le modèle 7962)
5	Ajustement du pied	Permet d'ajuster l'angle de la base du téléphone
6	Répertoire	Permet d'accéder à l'historique des appels et aux répertoires.
7	Aide	Affiche l'aide concernant les touches et les fonctionnalités.
8	Paramétrage	Permet d'accéder aux paramètres du téléphone tels que le contraste, la sonnerie, la configuration réseau et le statut en cours.
9	Haut-parleur	Bascule On/Off sur haut-parleur.
10	Muet	Bascule en mode « muet » On/Off
11	Casque	Bascule On/Off sur casque
12	Volume	Contrôle du volume du combiné, du casque, du haut-parleur, de la sonnerie ou du contraste écran.
13	Services	Permet d'accéder aux services disponibles.
14	Messages	Permet d'accéder à la messagerie.
15	Navigation	Permet de défiler au sein des menus déroulants présentés à l'écran.
16	Clavier numérique	Fonctionne comme le clavier numérique d'un téléphone classique.
17	Touches programme.	Permet de sélectionner les fonctions des onglets affichés à l'écran au-dessus de chaque touche. La valeur des touches programme dépend du statut du téléphone. Vous disposerez par exemple d'un jeu de fonctions lorsque vous décrochez le téléphone, et d'un autre lorsque le téléphone est inactif.

GUIDE D'UTILISATION DE VOTRE TELEPHONE

PRENDRE LA LIGNE

Avec le combiné	Décrocher le combiné (1)
En mains-libres	Appuyer sur le bouton (9) haut-parleur
	Appuyer sur le bouton de ligne (4)

REPENDRE A UN APPEL

Avec le combiné	Décrocher le combiné (1)
En mains-libres	Appuyer sur la touche programme (17) « Répond. »
	Appuyer sur la touche (9) haut parleur
	Appuyer sur le bouton de ligne (4)

TERMINER UN APPEL

Avec le combiné	Raccrocher le combiné (1)
En mains-libres	Appuyer sur le bouton haut-parleur (9) ou sur la touche programme (17) « FinApp. »

APPELER UNE PERSONNE DONT JE CONNAIS LE NUMERO

Pour	Faire
Prendre la ligne	Décrocher le combiné (1)
Composer son numéro	Numeroter à l'aide des touches numériques (16)

APPELER UN COLLEQUE DONT JE NE CONNAIS PAS LE NUMERO

Pour	Faire
Rechercher son numéro et/ou prénom	Appuyer sur le bouton (6) puis sur la touche numérique (16) « 5 »
Renseigner son nom et/ou prénom	Entrer le nom/prénom, par pressions successives sur les touches numériques (16), comme sur un GSM
Lancer la recherche	Utiliser le bouton (15) pour passer d'un champ à l'autre
Sélectionner le nom	Appuyer sur la touche programme (17) « Recher. »
Emettre l'appel	Faire défiler les noms correspondants à votre requête avec le bouton (15)
	Appuyer sur la touche programme (17) « Compos. »

APPELER UNE PERSONNE DEPUIS MON REPERTOIRE PERSONNEL

Pour	Faire
Se connecter à son répertoire personnel	Appuyer sur le bouton (6) puis sur la touche numérique (16) « 4 »
Accéder à son répertoire personnel	Renseigner votre identifiant / PIN et appuyer sur « Soumettre »
Renseigner son nom et/ou prénom	Appuyer sur la touche numérique (16) « 1 »
Lancer la recherche	Entrer le début du nom et/ou prénom, par pressions successives sur les touches numériques (16), comme sur un GSM
Sélectionner le nom	Utiliser le bouton (15) pour passer d'un champ à l'autre
Emettre l'appel	Appuyer sur la touche programme (17) « Recher. »
	Faire défiler les noms correspondants à votre requête avec le bouton (15)
	Appuyer sur la touche programme (17) « Select » puis « Compos »

APPELER UN CORRESPONDANT EXTERIEUR

Pour	Faire
Prendre la ligne	Décrocher le combiné.
Lancer l'appel	Composer le « 0 » suivi du numéro de mon correspondant.

RENOYER MES APPELS VERS UN AUTRE NUMERO

Pour	Faire
Activer le renvoi	Appuyer sur la touche programme (17) « RenvTt » et composer le numéro de destination de vos appels.
Supprimer le renvoi	NB : si c'est un numéro extérieur, ne pas oublier le « 0 »
	Appuyer sur la touche programme (17) « RenvTt »

RENOYER MES APPELS VERS LA MESSAGERIE VOCALE

Etape 1	Appuyer sur la touche programme (17) « RenvTt » puis sur le bouton (14).
---------	--

SUPPRIMER LE RENVOI DE MES APPELS VERS LA MESSAGERIE VOCALE

Etape 1	Appuyer sur la touche programme (17) « RenvTt ».
---------	--

TRANSFERER UN APPEL VERS UN COLLEQUE

Etape 1	Pendant l'appel, appuyer sur la touche programme (17) « Trnsfer » : l'appel est mis en attente.
Etape 2	Composer le numéro sur lequel transférer l'appel.
Etape 3	A la sonnerie ou sur réponse du correspondant, appuyer à nouveau sur la touche programme (17) « Trnsfer ».
Etape 4	Raccrocher le combiné ou, si le correspondant refuse l'appel, appuyer sur la touche programme (17) « Reprend » pour reprendre l'appel.

MODULER LE NIVEAU SONORE DE MA SONNERIE

Etape 1	Agir sur le bouton (12)
---------	-------------------------

PERSONNALISER LA MELODIE DE MA SONNERIE

Pour	Faire
Accéder au menu	Appuyer sur le bouton (8) puis 2 fois sur la touche numérique « 1 » Appuyer sur la touche programme (17) « Select. »
Visualiser les différentes mélodies	Faire défilet les mélodies à l'aide du bouton (15)
Écouter une mélodie	Appuyer sur la touche programme (17) « Écouter » : la mélodie sélectionnée est diffusée
Sélectionner une mélodie	Appuyer sur la touche programme (17) « Select. »
Quitter le menu	Appuyer sur la touche programme (17) « OK » puis 2 fois de suite sur la touche programme (17) « Select. »

GESTION D'UN DEUXIEME APPEL

Emettre un 2 ^e appel	Mettre le 1 ^{er} appel en attente en appuyant sur la touche programme (17) « Attente » Appuyer sur la touche programme (17) « NvAppel » et composer le numéro
Répondre à un 2 ^e appel	Appuyer sur la touche programme (17) « Repond. » Le 1 ^{er} appel est mis en attente
Passer d'un appel à l'autre	Utiliser le bouton (15) : l'appel en grisé est l'appel actif.

RAPPEL DU DERNIER NUMERO APPELE

Etape 1	Appuyer sur la touche programme (17) « Bis ».
---------	---

ETABLIR UNE CONFERENCE IMPROVISEE (AD HOC)

Etape 1	Débrancher et appeler le 1 ^{er} participant. Durant l'appel, appuyer sur la touche programme (17) « autres » puis sur la touche programme (17) « Conf. ». Cette manœuvre active automatiquement une nouvelle ligne et place le premier participant en attente.
Etape 2	Composer le numéro du deuxième participant.
Etape 3	Quand le nouveau participant est en ligne, appuyer à nouveau sur la touche programme (17) « Conf. ».
Etape 4	Renouveler ces étapes pour ajouter d'autres participants

ETABLIR UNE CONFERENCE VIA UN PONT DE CONFERENCE

Etape 1	Composer le numéro du pont de conférence. Numéro court : 8000.
Si hôte de conférence	L'hôte de la conférence doit taper son numéro interne suivi de # puis taper son code PIN personnel. Ce code PIN est personnalisable depuis sa page web personnel. Fournir aux participants le code d'accès (demander à l'administrateur pour l'obtenir).
Si participant à la conférence	Les participants à la conférence composent le numéro interne de l'hôte suivi de #. Enfin, taper le code d'accès fourni par l'hôte suivi de #.

ACCEDER AU SUIVI DE MES APPELS

Etape 1	Appuyer sur le bouton (6)
Etape 2	Sélectionner le bon menu à l'aide des touches numériques (16) « 1 » pour les appels en absence, « 2 » pour les appels reçus ou « 3 » pour les appels composés.

RAPPEL AUTOMATIQUE

Etape 1	Lancer un appel vers un numéro interne CentraleSupélec.
Etape 2	Appuyer sur la touche programme « rappel » avant que l'appel n'ait abouti.
Etape 3	Lorsque le destinataire devient disponible, une sonnerie, une lampe rouge et un message apparaît sur l'écran de votre téléphone.

Restrictions et Demandes**L'accès international :**

 Une demande du responsable de service **obligatoirement émise par mail à informatique@centralesupelec.fr**

Demande ou changement de numéro :
Écrire à informatique@centralesupelec.fr

Je change de bureau :

→ Les téléphones sont paramétrés pour fonctionner sur n'importe quelle prise des bâtiments Bouygues et Eiffel
Il suffit donc de le déménager avec vos affaires et de le rebrancher dans votre nouveau bureau

= Le numéro est conservé